


# CAUTION

## ストリングス・LEDストリングスの施工注意事項

### 《接続時の注意事項》

- 本体にパワーコネクタを取り付ける時は、本体のピンとコネクタの穴の位地を確認して、しっかりと奥まで差し込み、しっかりとキャップを回して締めてください。締めが緩いと点灯不良を起こす事があります。
- ストリングスを連結してのご使用の場合は、最大連結数を超えないようご注意ください。連結部分及び端末部分は防水処理を施してください。



1. コネクタの向きを確認します。



2. 奥まで差し込みます。



3. しっかりと締めます。

### 《参考使用球数》

約1.5mの樹木	約300球	約5.0mの樹木	約1,500球
約2.0mの樹木	約500球	約12.0mの樹木	約2,000球
約3.0mの樹木	約800球	約15.0mの樹木	約4,000球

※ 樹木の種類や枝ぶり、取り付け方法によって異なります。ご相談ください。

### 《ランプの取り付け方》

#### 取付方法例

※ 樹木は成長します。安全のため1年に1回の巻きなおしを推奨します。

<p>取付方法例①</p>	<p>取付方法例②</p>	<p>取付方法例③</p>	<p>取付方法例④</p>
<p>ランプを樹木に巻き付ける一般的な取付方法</p>	<p>ランプを樹木に沿ってはわせバインド線等で固定する方法。①に比べ、ランプを少なくできる</p>	<p>樹木の頂点より円錐形にランプを垂らし固定する方法</p>	<p>樹木の表面に波型にランプを固定し取り付けする方法</p>

#### 取付注意事項

<p>ランプが垂れない程度に緩めに巻き付ける。樹木の成長により電線が切れることがあります。</p>	<p>細い枝間にはランプを渡らせない。枝が折れた場合、電線が切れることがあります。また、昼間の見栄えも良くありません。</p>	<p>枝に固定する場合はできるだけ太い枝を選び枝間の電線は緩やかな曲線を描き電線が張らないようにする。</p>